



unitech
because we care

EA630

Терминал сбора данных с большим экраном



8-ядерный процессор
Qualcomm Snapdragon 636 @ 1,8 ГГц



Android 9.0
с сертификацией GMS



Литий-полимерный
аккумулятор 4000 мА·ч



IPS-матрица 6" FHD+ 18:9,
стекло Corning Gorilla Glass 6



3 Гб / 4 Гб ОЗУ
32 Гб / 64 Гб флеш-памяти



NanoSIMx2
microSD до 128 Гб



Считывает 1D/2D-штрихкоды.
Поддержка NFC.



RFID
(пистолетная рукоятка)



Защита от пыли
и влаги IP67



Ударопрочность 1,2 м
(1,5 м в защитном чехле)



Двухдиапазонный Wi-Fi
Бесшовный роуминг



Камера 16 МП
с LED-вспышкой



Поддержка корпоративных MDM-решений



MoboLink



42GEARS



airwatch
by vmware



SOTI MOBICONTROL



TeamViewer

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Системные характеристики | Операционная система | Android 9 с сертификацией GMS |
| | Процессор | 64-битный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, частота 1,8 ГГц |
| | Память | eMCP 3 Гб LPDDR4x +32Гб eMMC 5.1 (по умолчанию), либо eMCP 4Гб LPDDR4x +64 Гб eMMC 5.1 (опционально) |
| | Поддержка языков | Русский, английский, упрощённый китайский, традиционный китайский, японский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, корейский и другие языки |
| Беспроводная связь | WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц с поддержкой 802.11 d/e/h/i/k/r/v, бесшовный роуминг Защита WEP, WPA и IEEE 802.11i WPA2 |
| | WWAN | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 Разъём для 2-х карт nanoSIM |
| | GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
| | USB | USB 3.1 (Type-C) с поддержкой USB OTG |
| | Bluetooth | Bluetooth® 5 |
| | Типы считывателей | 2D-имиджер |
| NFC | | Поддержка ISO14443-4 (Тип A/B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092) |
| Физические характеристики | Габариты | 157мм x 76,4мм x 13,9мм |
| | Дисплей | Пятипроводной ёмкостный сенсорный мульти-тач экран с покрытием Gorilla® Glass 6, 6", 18:9 Full-HD (1920 x 1080), подсветка 450 нит |
| | Камера | Задняя: 16 Мп со светодиодной вспышкой. Фронтальная 5Мп (опционально) |
| | Основной аккумулятор | 3,85 В, 4000 мАч литий-полимерный аккумулятор |
| | Датчики | Гироскоп, датчик освещённости, датчик давления, датчик приближения, акселерометр, датчик радиочастотного излучения |
| | Аудио | Один динамик (95±3дБ), один ресивер, двойные микрофоны с шумоподавлением |
| | Вес | 230г |
| Условия эксплуатации и стандарты | Температура эксплуатации | от -10°C до 50°C |
| | Температура хранения | от -30°C до 70°C (без аккумулятора) |
| | Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| | Устойчивость к падениям | 1,2 м (MIL-STD 810G) / 1,5 м в защитном чехле |
| | Защита от пыли и влаги | IP67 |
| | Декларация соответствия | CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark |
| Поддержка MDM решений | MoboLink, SOTI MobiControl, Airwatch, VMware, 42Gears, TeamViewer | |
| Аксессуары | Стилюс, ремешок на руку, 9В/2А и 5В/2А адаптер QC3.0 (QC3.0 через кабель USB Type-C), кабель USB 3.0 Type-C, защитное стекло 9H, 1-слотовая зарядная подставка, 1-слотовая USB-подставка, 1-слотовая Ethernet-подставка, 4-слотовая Ethernet-подставка, 4-слотовая зарядная подставка, пистолетная рукоятка: стандартная / для дальнобойного сканирования 2D-кодов / для считывания UHF-меток | |
| Гарантия | 1 год на терминал и подставку | |

EA630 поставляется в комплекте с менеджером удалённого корпоративного управления Mobolink*

Аксессуары

MoboLink позволяет:

- получать информацию о критически важных параметрах подключенных устройств (заряд батареи, загрузка ЦП, памяти и т. п.), а также организовывать их в логические группы;
- удалённо управлять устройствами, устанавливать, обновлять и/или удалять пользовательские приложения, обновлять систему;
- удалённо администрировать устройство, назначать команды на кнопки, управлять блокировкой устройства и пользовательских приложений;
- отслеживать местоположение и геолокацию.

*облачная консоль, разработанная Unitech. Лицензии на различные модули приобретаются отдельно. Функционал зависит от подключенного модуля.

Пистолетная рукоятка



Чехол



Ethernet-подставка



Ремешок на руку



Ethernet-подставка с отсеком для аккумулятора



Пистолетная рукоятка RFID

